


Rozdzielnica Główna RG



Nr. Pola	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15		
Nazwa Pola	Zasilanie z ZRP (wg odrębnego opracowania)	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja napędów	Zasilanie instalacji PV	Oświetlenie: Kuchnia	Oświetlenie: Korytarz	Oświetlenie: Przedpokój WC, WC	Oświetlenie: Soba główna	Oświetlenie: Zewnętrzne	Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	-	-
Moc zainst. [kW]	17,9	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	-	-
Pgd [A]	27,8	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,5	-	-
Typ kabla	YKY	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	-
Przekrój [mm ²]	4x10	-	-	5x10	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3x1,5	-	-

UWAGI:

1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania.
2. Układ sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje zasilane z RG)
3. Zasilanie ze złącza kablowo-pomiarowego wg odrębnego opracowania. Należy stosować kabel elektroenergetyczny YKY – 0,6/1kV o minimalnym przekroju żył 10mm².

**Ochrona przed porażeniem:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNOCIOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓBNIACOWE**

UKŁAD SIECI TN-S (instalacje zasilane z RG)

Art – Des	
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA	
BIURO: AL. WOJASZA POLSKIEGO 199/06 71-033 SZCZECIN TEL. 91-4862239, GSM 602305111 e-mail: biuro@art-des.pl	
Opracował:	mgr inż. Mariusz Kowalski
Projektował:	mgr inż. Piotr Majchrzak
Sprawdził:	mgr inż. Dawid Wiliamowski
Numer proj.:	19029
Faza proj.:	PB
Data:	03.2019
Podzbiłko:	-
Tytuł rysunku:	SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICZY GŁÓWNEJ RG
Nr archiwalny:	19029
Nr kolejny:	E/11
Arkusz:	1/5